

Formay Instruments Co.,Ltd.

NO.17, Lane 326, Sangang Rd., Longjing Shiang, Taichung County 43444, TAIWAN
TEL: 886-4-2638-0770 FAX: 886-2-2579-5767 <http://www.formay.com/instruments/>

ESS-04 設備切換系統 型號說明

ESS-04-abc

a: [PS1] 0=無, 1=110V(18W), 2=220V(18W), 3=110V(27W), 4=220V(27W)

b: A=無電(2 台); B=無 IO 電源(2 台); C=2 台; D=無 IO 電源(3 台), E=3 台, F=無電(1 台); G=無 IO 電源(1 台); H=1 台; I=無電(2 台,CT&IO); J=無 IO 電源(2 台,CT&IO); K=2 台(CT&IO);

c: 1=內接式照射開關; 0=外接式照射開關(不含); 2=Asahi 內接式照射開關

型號	輸入 電源	X 光機 數量	警示燈 控制	選擇 開關	I.O.電源	照射開 關	標示
ESS-04-0A0	N/A	2	N/A	KEY	N/A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-0A1	N/A	2	N/A	KEY	N/A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-0F1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	內接式	無標示
ESS-04-1B0	110V	2	12V 10W	KEY	N/A	不含	PANORAMIC/INTRAORAL
ESS-04-1B1	110V	2	12V 10W	KEY	N/A	內接式	PANORAMIC/INTRAORAL
ESS-04-1G1	110V	1	12V 10W	KEY	N/A	內接式	無標示
ESS-04-1D0	110V	3	12V 10W	KEY	N/A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-1D1	110V	3	12V 10W	KEY	N/A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-1C0	110V	2	12V 10W	KEY	110V 15A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-1C1	110V	2	12V 10W	KEY	110V 15A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-1K0	110V	2	12V 10W	KEY	110V 15A	不含	CONE BEAM CT/INTRAORAL
ESS-04-1K1	110V	2	12V 10W	KEY	110V 15A	內接式	CONE BEAM CT/INTRAORAL
ESS-04-1H1	110V	1	12V 10W	KEY	110V 15A	內接式	無標示
ESS-04-1E0	110V	3	12V 10W	KEY	110V 15A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-1E1	110V	3	12V 10W	KEY	110V 15A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2B0	220V	2	12V 10W	KEY	N/A	不含	PANORAMIC/INTRAORAL
ESS-04-2B1	220V	2	12V 10W	KEY	N/A	內接式	PANORAMIC/INTRAORAL
ESS-04-2C0	220V	2	12V 10W	KEY	220V 7A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2C1	220V	2	12V 10W	KEY	220V 7A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2D0	220V	3	12V 10W	KEY	N/A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2D1	220V	3	12V 10W	KEY	N/A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2E0	220V	3	12V 10W	KEY	220V 7A	不含	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL
ESS-04-2E1	220V	3	12V 10W	KEY	220V 7A	內接式	PANORAMIC/OFF/INTRAORAL

Formay Instruments Co.,Ltd.

NO.17, Lane 326, Sangang Rd., Longjing Shiang, Taichung County 43444, TAIWAN
TEL: 886-4-2638-0770 FAX: 886-2-2579-5767 <http://www.formay.com/instruments/>

ESS-04 設備切換系統 型號說明

序號:

abcdefgh

abc: Product type(376=ESS-04)

de: Model name(01=ESS-04-0A, 12=ESS-04-1B, 13=ESS-04-1C)

f: Exp.SW.(0=不含, 1=internal, 2=Ext. Asahi)

ghij: Actual S/N

PCB ASSY

ESS-04-1A1: 0120-ESS-E1-ab

Ver.: a

接頭:

CN1: X 光室門開關(微動開關)

CN2:指示燈

CN3:照射開關(EXP. SW)

CN4:總開關(無電型號)

CN5:警示燈(使用中:1,2; 照射中:3,4)

CN6:選擇開關

CN7:X 光機照射訊號(PANO:1,2; INTRA:3,4) CN8:無電型號用選擇開關(ESS-04-0)

CNA:電源開關

CNB: 輸出電源(口內 X 光機用)

CNC:輸入電源

型號	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8	CNA	CNB	CNC
ESS-04-0A 系列	O	X	O	O	X	X	O	O	X	X	X
ESS-04-1B 系列	O	O	O	X	O	O	O	X	O	X	O
ESS-04-1C 系列	O	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O
ESS-04-1D 系列	O	O	O	X	O	O	O	X	O	X	O
ESS-04-1E 系列	O	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O
ESS-04-1K 系列	O	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O

保險絲:

型號	F1	F2	F3	F4
ESS-04-0A 系列	N/A	N/A	N/A	N/A
ESS-04-1B 系列	1A	N/A	N/A	1A
ESS-04-1C 系列	1A	15A	15A	1A
ESS-04-1D 系列	1A	N/A	N/A	1A
ESS-04-1E 系列	1A	15A	15A	1A
ESS-04-1K 系列	1A	15A	15A	1A

Formay Instruments Co.,Ltd.

NO.17, Lane 326, Sangang Rd., Longjing Shiang, Taichung County 43444, TAIWAN
TEL: 886-4-2638-0770 FAX: 886-2-2579-5767 <http://www.formay.com/instruments/>

ESS-04 設備切換系統 型號說明

DIP

DIP1: OFF:有裝 X 光室門開關(CN1); ON: 無裝 X 光室門開關

DIP2: OFF:有裝 照射開關(CN3); ON: 測試用(無裝照射開關)

DIP3: OFF:無電型號(ESS-04-0); ON: 有電型號

DIP4: OFF: 有 OFF 型號 ON: 無 OFF 型號(ESS-04-1B)

型號	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
ESS-04-0A 系列	OFF	OFF	OFF	OFF
ESS-04-1B 系列	OFF	OFF	ON	ON
ESS-04-1C 系列	OFF	OFF	ON	OFF
ESS-04-1D 系列	OFF	OFF	ON	OFF
ESS-04-1E 系列	OFF	OFF	ON	OFF
ESS-04-1K 系列	OFF	OFF	ON	OFF

指示燈

POWER: 電源開啟(紅燈)

READY: 準備就緒(綠燈)

型號	全口攝影模式	口內攝影模式	電腦斷層模式	OFF 模式
ESS-04-0A 系列	N/A	N/A	N/A	N/A
ESS-04-1B 系列	PANO(橘燈)	INTRA(黃燈)	N/A	N/A
ESS-04-1C 系列	PANO(橘燈)	INTRA(黃燈)	N/A	PANO 及 INTRA 都不亮
ESS-04-1D 系列	PANO(橘燈)	INTRA(黃燈)	PANO 及 INTRA 都不亮	N/A
ESS-04-1E 系列	PANO(橘燈)	INTRA(黃燈)	PANO 及 INTRA 都不亮	N/A
ESS-04-1K 系列	N/A	INTRA(黃燈)	CBCT(橘燈)	CBCT 及 INTRA 都不亮